

LED 驱动器
产品介绍

从 App Store 或 Google Play 下载 DeltaPSU AR app。
扫描带有  标志页码上的产品图片, 即可浏览 3D 产品模拟演示。

LNE



- 恒电压及恒电流设计
- 北美及国际交流电压选项
- 6kV 共模与 4kV 差模雷击浪涌抗扰度
- 电压及电流可调节、调光功能可选
- IP65 或 IP67 室内外应用兼用

LNE-C Pro



- 恒电流设计
- 通用交流输入电压 99-305Vac
- 6kV 共模与 6kV 差模雷击浪涌抗扰度
- 可通过程序工具调节恒电流大小
- 宽工作温度范围 -40°C 到 +70°C
- 0-10V 调光
- IP66/IP67 防护等级适用大多数室外场合

LNP-C



- 恒定电流设计
- 输入电压范围 198-264Vac
- 独立式与内置式 LED 驱动器
- 恒定电流输出
- IP20 防护等级设计适合室内应用

LNV



- 恒电压及恒电流设计
- 针对单相 (L – N) 与双相 (L – L) 180-528Vac 大范围输入电压设计
- 6kV 共模与 4kV 差模雷击浪涌抗扰度
- 电压及电流可调节、调光功能可选
- IP65 或 IP67 室内外应用兼用



客服热线  400 - 820 - 9595

绵密网络 专业服务


中达电通已建立了 71 个分支机构及服务网点, 并塑建训练有素的专业团队, 提供客户最满意的服务, 公司技术人员能在 2 小时内回应您的问题, 并在 48 小时内提供所需服务。

上海 电话 : (021)6301-2827	南昌 电话 : (0791)8625-5010	合肥 电话 : (0551)6281-6777	南京 电话 : (025)8334-6585	杭州 电话 : (0571)8882-0610
武汉 电话 : (027)8544-8475	长沙 电话 : (0731)8549-9156	南宁 电话 : (0771)5879-599	厦门 电话 : (0592)5313-601	广州 电话 : (020)3879-2175
济南 电话 : (0531)8690-7277	郑州 电话 : (0371)6384-2772	北京 电话 : (010)8225-3225	天津 电话 : (022)2301-5082	太原 电话 : (0351)4039-475
乌鲁木齐 电话 : (0991)4678-141	西安 电话 : (029)8836-0780	成都 电话 : (028)8434-2075	重庆 电话 : (023)8806-0306	哈尔滨 电话 : (0451)5366-0643
沈阳 电话 : (024)2334-16123	长春 电话 : (0431)8892-5060			



LED 应用开关电源

来自世界第一的电源供应器公司



www.delta-china.com.cn



地址 : 上海市浦东新区民夏路238号
邮编 : 201209
电话 : (021)5863-5678
传真 : (021)5863-0003
网址 : http://www.delta-china.com.cn




扫一扫, 关注官方微信



版本2.0 (201810)

中达电通公司版权所有
如有改动, 恕不另行通知



LED 驱动器

产品列表

新产品不断推出, 请访问 ips-cn@deltaww.com 以取得最新产品更新。

产品分类	系列	型号名称	相数 1	PFC	输出电压	输出 电流	输出 功率	输入电压范围	尺寸 (L x W x H)	
LED 驱动器	LNE • 高浪涌抗扰度 • 达到 IP65/IP67 标准 • 提供室内外 LED 照明 解决方案	LNE-12V100W□AA	●	●	12V	8.0A	96W	90-305Vac	220 x 68 x 38.8 mm	(8.66" x 2.68" x 1.53")
		LNE-12V120W□AA	●	●		10.0A	120W		220 x 68 x 38.8 mm	(8.66" x 2.68" x 1.53")
		LNE-12V150W□AA	●	●		12.5A	150W		228 x 68 x 38.8 mm	(8.98" x 2.68" x 1.53")
		LNE-12V185W□AA	●	●		13.0A	156W		228 x 68 x 38.8 mm	(8.98" x 2.68" x 1.53")
		LNE-12V320W□AA	●	●		22.5A	270W		252 x 90 x 43.6 mm	(9.92" x 3.54" x 1.72")
		LNE-12V100W□CA	●	●		8.0A	96W	90-264Vac	220 x 68 x 38.8 mm	(8.66" x 2.68" x 1.53")
		LNE-12V120W□CA	●	●		10.0A	120W		220 x 68 x 38.8 mm	(8.66" x 2.68" x 1.53")
		LNE-12V150W□CA	●	●		12.5A	150W		228 x 68 x 38.8 mm	(8.98" x 2.68" x 1.53")
		LNE-12V185W□AA	●	●		13.5A	156W		228 x 68 x 38.8 mm	(8.98" x 2.68" x 1.53")
		LNE-12V320W□AA	●	●		22.5A	270W		252 x 90 x 43.6 mm	(9.92" x 3.54" x 1.72")
		LNE-12V100W□AA	●	●	24V	4.0A	96W	90-305Vac	220 x 68 x 38.8 mm	(8.66" x 2.68" x 1.53")
		LNE-24V120W□AA	●	●		5.0A	120W		220 x 68 x 38.8 mm	(8.66" x 2.68" x 1.53")
		LNE-24V150W□AA	●	●		6.3A	151.2W		228 x 68 x 38.8 mm	(8.98" x 2.68" x 1.53")
		LNE-24V185W□AA	●	●		7.8A	187.2W		228 x 68 x 38.8 mm	(8.98" x 2.68" x 1.53")
		LNE-24V320W□AA	●	●		13.4A	320W		252 x 90 x 43.6 mm	(9.92" x 3.54" x 1.72")
		LNE-24V100W□CA	●	●		4.0A	96W	90-264Vac	220 x 68 x 38.8 mm	(8.66" x 2.68" x 1.53")
		LNE-24V120W□CA	●	●		5.0A	120W		220 x 68 x 38.8 mm	(8.66" x 2.68" x 1.53")
		LNE-24V150W□CA	●	●		6.3A	151.2W		228 x 68 x 38.8 mm	(8.98" x 2.68" x 1.53")
		LNE-24V185W□CA	●	●		7.8A	187.2W		228 x 68 x 38.8 mm	(8.98" x 2.68" x 1.53")
		LNE-24V320W□CA	●	●		13.4A	320W		252 x 90 x 43.6 mm	(9.92" x 3.54" x 1.72")
		LNE-36V100W□AA	●	●	36V	2.65A	95.4W	90-305Vac	220 x 68 x 38.8 mm	(8.66" x 2.68" x 1.53")
		LNE-36V120W□AA	●	●		3.4A	122.4W		220 x 68 x 38.8 mm	(8.66" x 2.68" x 1.53")
		LNE-36V150W□AA	●	●		4.2A	151.2W		228 x 68 x 38.8 mm	(8.98" x 2.68" x 1.53")
		LNE-36V185W□AA	●	●		5.2A	187.2W		228 x 68 x 38.8 mm	(8.98" x 2.68" x 1.53")
		LNE-36V320W□AA	●	●		8.9A	320W		252 x 90 x 43.6 mm	(9.92" x 3.54" x 1.72")
		LNE-36V100W□CA	●	●		2.65A	95.4W	90-264Vac	220 x 68 x 38.8 mm	(8.66" x 2.68" x 1.53")
		LNE-36V120W□CA	●	●		3.4A	122.4W		220 x 68 x 38.8 mm	(8.66" x 2.68" x 1.53")
		LNE-36V150W□CA	●	●		4.2A	151.2W		228 x 68 x 38.8 mm	(8.98" x 2.68" x 1.53")
		LNE-36V185W□CA	●	●		5.2A	187.2W		228 x 68 x 38.8 mm	(8.98" x 2.68" x 1.53")
		LNE-36V320W□CA	●	●		8.9A	320W		252 x 90 x 43.6 mm	(9.92" x 3.54" x 1.72")
		LNE-48V100W□AA	●	●	48V	2.0A	96W	90-305Vac	220 x 68 x 38.8 mm	(8.66" x 2.68" x 1.53")
		LNE-48V120W□AA	●	●		2.5A	120W		220 x 68 x 38.8 mm	(8.66" x 2.68" x 1.53")
		LNE-48V150W□AA	●	●		3.2A	153.6W		228 x 68 x 38.8 mm	(8.98" x 2.68" x 1.53")
		LNE-48V185W□AA	●	●		3.9A	187.2W		228 x 68 x 38.8 mm	(8.98" x 2.68" x 1.53")
		LNE-48V320W□AA	●	●		6.7A	320W		252 x 90 x 43.6 mm	(9.92" x 3.54" x 1.72")
		LNE-48V100W□CA	●	●		2.0A	96W	90-264Vac	220 x 68 x 38.8 mm	(8.66" x 2.68" x 1.53")
		LNE-48V120W□CA	●	●		2.5A	120W		220 x 68 x 38.8 mm	(8.66" x 2.68" x 1.53")
		LNE-48V150W□CA	●	●		3.2A	153.6W		228 x 68 x 38.8 mm	(8.98" x 2.68" x 1.53")
		LNE-48V185W□CA	●	●		3.9A	187.2W		228 x 68 x 38.8 mm	(8.98" x 2.68" x 1.53")
		LNE-48V320W□CA	●	●		6.7A	320W		252 x 90 x 43.6 mm	(9.92" x 3.54" x 1.72")
		LNE-54V150W□AA	●	●	54V	2.8A	151.2W	90-305Vac	228 x 68 x 38.8 mm	(8.98" x 2.68" x 1.53")
		LNE-54V185W□AA	●	●		3.45A	186.3W		228 x 68 x 38.8 mm	(8.98" x 2.68" x 1.53")
		LNE-54V150W□CA	●	●		2.8A	151.2W	90-264Vac	228 x 68 x 38.8 mm	(8.98" x 2.68" x 1.53")
		LNE-54V185W□CA	●	●		3.45A	186.3W		228 x 68 x 38.8 mm	(8.98" x 2.68" x 1.53")

LED 驱动器型号编码

LN	E –	XXV	XXXW	□	□	A
LED 驱动器	产品系列 E - 高效率与功率 因数校正	输出电压	输出功率	外观型式 A - IP65 配备电位器可调节输出电压与恒定电流 B - IP67 不带调光功能与电位器 ¹⁾ D - IP67 配备三合一调光功能可调节恒定电流	安规认证 100-185W A - UL 认证 C - ENEC, CE, KC, PSE, CCC 认证 320W A - UL 认证 C - ENEC, CE, CCC 认证	选项 A - 台达标准品

1) 只有 320W 可选购

产品分类	系列	型号名称	相数 1 2	PFC	输出电压	输出 电流	输出 功率	输入电压范围	尺寸 (L x W x H)
LED 驱动器	LNV • 高输入电压 • 达到 IP65/IP67 标准 • 提供室内外 LED 照明解决方案	LNV-12V320W□AA	● ●	●	12V	22.5A	270W	180-528Vac	262 x 90 x 43.8 mm (10.31" x 3.54" x 1.72")
		LNV-24V320W□AA	● ●	●	24V	13.4A	320W		
		LNV-36V320W□AA	● ●	●	36V	8.9A	320W		
		LNV-48V320W□AA	● ●	●	48V	6.7A	320W		

LED 驱动器型号编码

LN	V –	XXV	XXXW	□	□	A
LED 驱动器	产品系列 V - 高输入电压	输出电压	输出功率	外观型式 A - IP65 配备电位器可调节输出电压与恒定电流 B - IP67 不带调光功能与电位器 D - IP67 配备三合一调光功能可调节恒定电流	安规认证 A - UL 认证	选项 A - 台达标准品

产品分类	系列	型号名称	相数 1	PFC	输出电压	输出电压范围	输出 功率	输入电压范围	尺寸 (L x W x H)
LED 驱动器	LNP-C • 恒电流设计 • 高输入电压 • 达到 IP20 标准	LNP-03A21WBCA	●	●	0.35A	42-57Vdc	14.7-20W	220-240Vac	115 x 45 x 29 mm (4.52" x 1.77" x 1.14")
		LNP-03A20WBCA	●	●		31-42Vdc	10.9-14.7W		
		LNP-05A20WBCA	●	●	0.5A	31-42Vdc	15.5-21W		
		LNP-07A20WBCA	●	●	0.7A	21-28.6Vdc	14.7-20W	220-240Vac	
		LNP-07A35WBC□	●	●		24-43Vdc	16.8-30.1W		
		LNP-07A40WBCA	●	●		39-57Vdc	27.3-40W		
		LNP-08A35WBCA	●	●	0.8A	24-43Vdc	19.2-34.4W	220-240Vac	
		LNP-09A35WBCA	●	●	0.9A	24-38Vdc	21.6-34.2W		
		LNP-10A35WBC□	●	●	1.05A	24-38Vdc	25.2-40W		
	LNE-C Pro • 恒电流设计 • 可通过程序工具调节恒电流大小 • 达到 IP66/67 标准	LNE-14A75WHGA	●	●	1.4A	36-107Vdc	75W	99-305Vac	174 x 68 x 37 mm (6.85" x 2.68" x 1.46")
		LNE-14A100WHGA	●	●		47-143Vdc	100W		220 x 68 x 37 mm (8.66" x 2.68" x 1.46")
		LNE-14A150WHGA	●	●		72-214Vdc	150W		240 x 68 x 37 mm (9.44" x 2.68" x 1.46")
		LNE-14A200WHGA	●	●		75-190Vdc	200W		240 x 100 x 38 mm (9.45" x 3.94" x 1.49")
		LNE-14A250WHGA	●	●		90-238Vdc	250W		
		LNE-21A320WHGA	●	●	2.1A	90-225Vdc	320W	99-305Vac	

LED 驱动器型号编码


LNP –	XXA	XXW	B	C	□
LED 驱动器 系列 P	输出电流 03A - 350mA 05A - 500mA 07A - 700mA 08A - 800mA 09A - 900mA 10A - 1050mA	输出功率	功能 B - 无调光功能	地区 C - 欧洲中东非洲及其他	产品类别 A - 独立式 B - 内置式 ¹⁾

1) 只有 LNP-07A35WBC□ 和 LNP-10A35WBC□ 可选购

LNE –	XXA	XXW	H	G	A
LED 驱动器 E 系列 - 高效率及 PFC	输出电流 14A - 1400mA 21A - 2100mA	输出功率	功能 H - 可编程	安规认证 G - UL, ENEC, CE 认证	选项 A - 台达标准品

开架型电源供器

产品介绍 & 目录



PJL

- 全球通用 AC 输入电压范围
- 标准工业尺寸 3" x 5"
- 低浪涌电流 < 20A 与效率可高达 90.0%
- < 500µA 低对地漏电流
- 可在 -40°C 极低温下冷启动
- UL 8750 和 IEC/UL 60950-1 安规认证

产品分类	系列	型号名称	相数 1	PFC	输出电压	输出电流	输出功率	输入电压范围	尺寸 (L x W x H)
开架型电 源供器	PJL • 通过 UL 8750 及 IEC/UL 60950-1 认证 • 低浪涌电流 • 提供室内外 LED 照明解 决方案	PJL-48V200WBAA	●	●	48V	4.17A	200W	85-305Vac	127 x 76.2 x 34.6 mm (5.00" x 3.02" x 1.36")
		PJL-48V400WBAA	●	●		8.33A	400W		127 x 76.2 x 39.2 mm (5.00" x 3.02" x 1.54")

开架型电源供应器型号编码

PJ	L –	XXV	XXXW	B	A	A
开架型	产品分类 L - 照明应用系列	输出电压	输出功率	外观型式 B - 开架型	主动式 PFC	A - TE 连接器


LED 驱动器外观型号

台达 LED 驱动器满足绝大多数的国际安规要求设计, 可适用室内外环境的照明使用。每一台产品都经过严格的测试以保证产品的高品质和高可靠性。

• IP65 防护

[LNE-□V□WA□A, LNV-□V□WA](#)

通过调整电位器来调节输出电压和恒定电流大小



• IP67 防护

[LNE-□V□WB□A, LNV-□V□WB](#)

没有调光线和电位器



[LNE-□V□WD□A, LNV-□V□WD](#)

有调光线来调节恒定电流大小



了解更多 LED 驱动器相关信息, 请访问我们的网站。

